

Herramienta de seccionamiento LOADBUSTER®



24 y 36kV



La LOADBUSTER de S&C Electric Company es una herramienta ligera, portátil y fácil de utilizar que si se asocia a una pértiga de maniobra con cabezal universal, permite la apertura en carga de seccionadores, cortacircuitos y fusibles de potencia.

La LOADBUSTER tiene una capacidad de seccionar hasta 34,5kV y 630A de corriente nominal (900A máx.).

La LOADBUSTER es un interruptor portátil que se utiliza cada vez que sea necesaria la apertura en carga. Una misma LOADBUSTER puede ser utilizada en varios aparatos. Supone un ahorro importante en elementos de seccionamiento.

Puede soportar entre 1.500 a 2.000 maniobras sin necesidad de mantenimiento.

La nueva LOADBUSTER (a partir del año 2003) está equipada de un contador que permite al utilizador conocer en todo momento el nº de maniobras realizado.

Además de corrientes de carga, la LOADBUSTER puede interrumpir la corriente de magnetización de los transformadores, líneas, cables y bancos de condensadores.

Se suministra con maletín de transporte.

Funcionamiento



Enganchar



Estirar



Retirar

Características técnicas

	5300R3-S101	5400R3-S101
kV nominal	14,4/25	25/34,5
KV máx.	27	38
Intensidad nom.	630 A	
Intensidad máx.	900 A	

Puede obtenerse mayor información en la Web: www.sandc.com
Manual de instrucciones y mantenimiento en castellano.